ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AES KEY - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SERVER.

1ος ΤΡΟΠΟΣ - Δ/ΝΣΗ SERVER

Με το κλειδί πάμε στο ΠΡΟΓΡΑΜΑ πατάμε ΜΕΤΡΗΤΑ -ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ πατάμε ΜΕΤΡΗΤΑ με το βελάκι που είναι στο Τ5 πάμε στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ GPRS πατάμε ΜΕΤΡΗΤΑ με το T5 πάμε στο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SERVER πατάμε μετρητά και πληκτρολογούμε το: http://tam.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.php και πατάμε ΜΕΤΡΗΤΑ με το κλειδί βγαίνουμε.

Το ΑΕS ΚΕΥ όταν μας το δώσει ο λογιστής προγραμματίζουμε ως εξής :

Με το κλειδί πάμε στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ πατάμε ΜΕΤΡΗΤΑ γράφει η οθόνη ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ με το T5 πάμε στο ΛΕΚΤΙΚΟ Πατάμε ΜΕΤΡΗΤΑ η οθόνη δείχνει ΑΦΜ πατάμε ΜΕΤΡΗΤΑ και ξανά ΜΕΤΡΗΤΑ η οθόνη μας δείχνει ΑΕS ΚΕΥ και μηδενικά --αναβοσβήνει ο κέρσορας ΠΑΤΑΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τα νούμερα του ΑΕS ΚΕΥ που μας έχει δώσει ο Λογιστής του πελάτη και πατάμε ΜΕΤΡΗΤΑ Η μηχανή ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ το ΑΦΜ και το ΑΕS ΚΕΥ. Με το κλειδί πηγαίνεις στην ΠΩΛΗΣΗ – Η μηχανή είναι έτοιμη.

2ος Τρόπος - Δνση SERVER

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εάν κατεβάσετε στον Υπολογιστή σας , το πρόγραμμα Gprs_Lan setting ή απο το site ή απο το CD προγραμματισμού που συνοδεύει κάθε μηχανή.

Συνδέεται την ταμειακή με τον υπολογιστή σας. Η μηχανή είναι σε θέση ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ αυτή την οθόνη

GPRS/LAN Control Application - □ ×
1. Connection 2. GPRS/LAN Settings 4. HTTP
Port: COM1 V
Speed: 115200 V Find Connect
Refresh
HTTP Settings loaded successfully.

$\Pi A\Sigma \ \Sigma TO \ 1. \ CONNECTION$

Ελέγχεται την θύρα του υπολογιστή και την ταχύτητα της ταμειακής (115200) να είναι ίδια. Πατάς **FIND** και μετά **CONNECT**

<u>ΠΑΣ στο 4. ΗΤΤΡ</u> κάνεις αντιγραφή το URL και επικόληση στο SERVER ADDRESS πατάς SAVE KAI LOAD

To ίδιο κάνετε και για το **AES Key** κάνετε αντιγραφή και επικόληση και πατάτε **SAVE KAI LOAD** "<u>http://tam.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.php</u> "

🦸 GPRS/LAN Control Application – 🗖	x
1. Connection 2. GPRS/LAN Settings 4. HTTP	
Server address: http://147.102.24.100/myweb/websend.ph Save Load	
Registration settings	
VAT number:	
AES key:	
Load Save	
Dfut	
Herresh	
HTTP Settings saved successfully.	
1. Connection 2. GPRS/LAN Settings 4. HTTP	
Server address: http://147.102.24.100/myweb/websend.ph Save Load	
Registration settings	_
VAT number:	
AES key:	
Load Save	
Refresh	

GPRS/LAN Control Application − □ ×
1. Connection 2. GPRS/LAN Settings 4. HTTP
Server address: http://147.102.24.100/myweb/websend.ph Save Load
Registration settings
VAT number: 099948742
AES key: 46B2DC24ABCA4CCD8C1E56884FB641AA8C1B40B849A9AD057E7476B3FF820/
Load Confirm
\bigwedge
Refresh
Reg Settings saved successfully.